

DS-PM1-O1L-WB Modulo Relay

El módulo de relé DS-PM1-O1L-WB es un dispositivo para controlar fuentes de alimentación eléctrica de bajo voltaje. El dispositivo admite una fuente de 7 ~ 24 V CC y abre/cierra el circuito manualmente a través de la aplicación/teclado/mando o automáticamente mediante la vinculación a diferentes eventos del sistema. También tiene una entrada de sabotaje para la conexión de dispositivos externos.



- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz
- Cifrado AES-128
- Pantalla LED, muestra el estado del dispositivo y reproduce on/off display
- Diseño de caja pequeña, que se puede esconder fácilmente
- Operación de automatización, un botón enciende/apaga desde la aplicación/teclado/teclado
- Configuración de escenarios por diferentes eventos.
- Con una entrada de sabotaje, se puede utilizar como entrada de zona para alarma



▪ Especificaciones

Funciones de software	
Configuración del escenario	By Alarm, By Operation, By Fault, By Schedule, By Manual
Botón de aprendizaje	1, para registrarse
Características de hardware	
Serial port	1, para depurar
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	DC 7 V to 24 V
Humedad de operación	10% to 90%
Temperatura de operación	-10 °C to 55 °C
Transmisión inalámbrica	
RF frecuencia	433 MHz
RF método	Comunicación bidireccional
RF Modulación	2GFSK
RF distancia	800 m
Seguridad inalámbrica	AES-128
Display	
LEDs status	3, Register/Signal (Green/Red), Power (Green), Relay Status (Blue)
General	
Método instalación	Montaje pared
Dimensiones(WxHxD)	38x25x18 mm
Material	Plastic
Color	Blanco
Weight	28.5 g
Gestión de dispositivos	
Entrada de alarma	1 for tamper, NO/NC
Salida de relé	1, NO/NC (0~36 V DC, Max 5 A)

▪ Modelo disponible

DS-PM1-O1L-WB



Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar
 📞 +54 9 341 6708000
 📞 +54 9 341 6799822

📷 [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
 📺 Rosario Seguridad
 📘 Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

🌐 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 📞 +54 9 341 6591429
 📞 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com