

DSC

DeTyco Security Products

Set de central PC1616, con teclado, PIR, sirena, batería, gabinete y transformador

SET-PC1616-5501



Características que hacen la diferencia:

- El set incluye una placa PC1616PCBLAT, un teclado PK5501, un PIR, una sirena, un gabinete plástico y una batería

Características de la placa PC1616PCBLAT:

- Zonas en placa: 6
- Zonas cableadas: 16 (1 x PC5108)
- Zonas inalámbricas: 32
- Soporte para zona de teclado: sí
- Teclados: 8
- Salidas PGM en placa: PGM 1 = 50 mA / PGM 2 = 300 mA
- Expansión PGM: 8 x 50 mA (PC5208) / 4 x 500 mA (PC5204)
- Particiones: 2
 - Códigos de usuario: 47+ códigos maestros
- Búfer de eventos: 500 eventos
- Terminal de entrada/salida programable
- Teclas FAP individuales

Características del PK5501:

- Teclado LCD de íconos de 64 zonas
- Teclado con moderno diseño de bajo perfil
- Botones grandes e iluminados
- 5 teclas de función programables

Características del LC100PI:

- Contacto de alarma Forma 'A' y pulsador de sabotaje

- Inmunidad a mascotas de hasta 25 Kg

- Ajuste de sensibilidad del PIR

Características de la SD100:

- Voltaje de 12 VCC
- Mínimo SPL 110 dB

El SET-PC1616-1501 es un set formado por una central multiplex de 6 zonas supervisadas PC1616PCBLAT, tiene la escalabilidad, versatilidad y flexibilidad necesarias para emplearse en pequeñas instalaciones residenciales e instalaciones comerciales medianas. Es compatible con interfaces de usuario LED, LCD con iconos o LCD de mensajes completos, así como también receptores inalámbricos, dispositivos y detectores, incluidos detectores de dióxido de carbono. Poseen verificación de alarma de audio e interfaz de teléfono/control de automatización. Permite la expansión de salida de corriente alta y baja con opciones de comunicación alternativa. También se puede utilizar expansiones y detectores cableados o expansiones y detectores direccionables. La descarga con PC se realiza a través de software de Windows® y se puede integrar con control de acceso. El kit incluye un teclado PK5501, un teclado que cuenta con un terminal de entrada/salida que puede ser programado para funcionar como una entrada de zona, salida programable o como sensor de baja temperatura. El teclado incluye además teclas con iluminación de fondo ajustable pensadas para situaciones de poca iluminación y cinco teclas programables para poder activar las funciones del sistema presionando un solo botón. El kit incluye además un detector PIR digital antimascotas LC100PI, una sirena piezoeléctrica bitonal para interiores SD100, una batería de gel de 12VCC 7A/h, un gabinete plástico y un transformador.

Sets

Para información de productos
www.dsc.com

Las especificaciones de productos y su disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos de los nombres de los productos aquí mencionados pueden ser nombres comerciales y/o marcas registradas de otras compañías.
©2013 2013-12