

## ALARMA INALAMBRICA AXPRO DS-PWA48-E-WB

AX PRO admite métodos de comunicación Wi-Fi, TCP/IP. También es compatible con Hik-ProConnect, Hik-Connect, Hik IP Receiver, Hik IP Receiver Pro y Hik-Central, que es aplicable a todos los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.



### Funciones Clave

- TCP/IP, Wi-Fi
- Protocolo inalámbrico de nueva generación: Tri-X/Cam-X
- Larga distancia de transmisión de RF
- Comunicación bidireccional con encriptación AES-128
- Conecta hasta 48 zonas/salidas inalámbricas (incluidas 48 PIRCAM), 16 llaveros inalámbricos, 2 repetidores, 4 sirenas, 8 etiquetas lectores y teclados, y 48 PIRCAM.
- Admite hasta 16 usuarios de red, incluidos 1 instalador, 1 administrador y 14 usuarios normales
- Mensaje de voz
- Configuración via cliente Web , Cliente mobil, y la Nube de convergencia
- La configuración de Hik-Connect y Hik-ProConnect depende del nivel de acceso del usuario
- Ver videos en vivo a travez de Hik-Connect
- Videoclips de alarma a través de correos electrónicos y APP
- Sube informes de alarma a ARC
- Admite indicador LED para indicar el estado del sistema
- Batería de respaldo de litio de 4520 mAh
- Protocolo SIA-DC09 y admite formato de datos Contact ID y SIA
- Admite Hik-IP Receiver y Hik-IP Receiver Pro para comunicación ARC

### Modelo disponible

- DS-PWA48-E-WB

## Especificación

| AX PRO E                           |                                               |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Basic                              | Frecuencia                                    | 433Mhz                                                                |
|                                    | Tipo de Red inalambrica                       | Wireless doble via                                                    |
|                                    | Seguridad inalambrica                         | Salto de frecuencia Cifrado 128 AES                                   |
|                                    | Zonas inalambricas                            | Hasta 48 (hasta 48 PIRCAMs)                                           |
|                                    | Salidas inalambricas                          |                                                                       |
|                                    | Lectores de etiquetas y teclados inalámbricos | Hasta 8                                                               |
|                                    | Sirenas inalambricas                          | 4                                                                     |
|                                    | Teclados inalambricos                         | 16                                                                    |
|                                    | Repetidores inalambricos                      | 2                                                                     |
|                                    | Tags                                          | 16                                                                    |
|                                    | PIRCAM                                        | Soportada                                                             |
|                                    | Integración de CÁMARA IP                      | Los clips 2*7s tienen su propio almacenamiento, no se anulan entre sí |
| Usuarios                           | Instalador                                    | 1                                                                     |
|                                    | Admin                                         | 1                                                                     |
|                                    | Usuarios                                      | 14                                                                    |
| Características clave del software | Areas                                         | 8                                                                     |
|                                    | Mensaje de voz                                | Soportado                                                             |
|                                    | Altavoz incorporado                           | Soportado                                                             |
|                                    | Lector de etiquetas incorp                    | N/A                                                                   |
|                                    | LEDs Status                                   | Arm/Disarm, Alarm, Tamper, Fault, Cloud, Power                        |
|                                    | Registro de memoria almac                     | 5000                                                                  |
|                                    | Salida RS-232                                 | Soportado                                                             |
|                                    | Herramientas de program                       | Hik-Connect/Hik-ProConnect/Portal web/ IVMS4200/ Convergence Cloud    |
|                                    | Firmware upgrade                              | APP Manual o Web                                                      |
|                                    | Modos de armado                               | Presente/Ausente                                                      |
|                                    | Temporizadores de arma /desarmado automáticos | Soportado                                                             |
|                                    | Armado forzado con Zonas abiertas             | Suportado                                                             |
|                                    | Diagnósticos de vía APPo Web                  | Soportado                                                             |
| Comunicacion                       | LAN port                                      | Soportado                                                             |
|                                    | Wi-Fi on board                                | Soportado (2.4G)                                                      |
|                                    | GPRS on board                                 | N/A                                                                   |
|                                    | 3/4G on board                                 | N/A                                                                   |

|                |                                                          |                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | SIM slot                                                 | N/A                                                                                                                                                                  |
|                | SMS notificacion                                         | N/A                                                                                                                                                                  |
|                | Llamada de voz de alarma                                 | N/A                                                                                                                                                                  |
|                | Protocolo ARC                                            | SIA DC09 (SIA nivel 2, contact ID ), ISUP, ISAPI (SDK)Receptor Hik-IP y Receptor Hik-IP Pro (Sur-Gard y Ademco 685)<br>Admite verificación de video y control remoto |
|                | App para usuario                                         | Soportada                                                                                                                                                            |
|                | Instalacion APP para programacion                        | Soportada                                                                                                                                                            |
|                | Servidor web para mantenim(configuración fuera de línea) | Soportada                                                                                                                                                            |
| Hardware       | Batería en espera                                        | 12 horas                                                                                                                                                             |
|                | Fuente de alimentación                                   | Fuente de alimentación incorporada                                                                                                                                   |
|                | Paquete de baterías                                      | Batería Litio incorporada on board                                                                                                                                   |
|                | Carcaza                                                  | Plastica                                                                                                                                                             |
| Automatizacion | Horarios                                                 | Interruptor de pared - relé - enchufe (tiene horario)                                                                                                                |
| Aprobaciones   | CE/CB                                                    | Soportada                                                                                                                                                            |
|                | Rohs/Reach/WEEE                                          | Soportada                                                                                                                                                            |
|                | FCC                                                      | Soportada                                                                                                                                                            |
|                | RCM                                                      | Supported                                                                                                                                                            |
| Otros          | Temperatura de operacion                                 | -10 °C to +55 °C                                                                                                                                                     |
|                | Dimensiones(W x H x D)                                   | 170.0 mm (6.7") x 170.0 (6.7") mm x 38.6 mm (1.5")                                                                                                                   |
|                | Peso                                                     | 557.5 g(19.7 oz)                                                                                                                                                     |

Distributed by

✉ [ventas@rosarioseguridad.com.ar](mailto:ventas@rosarioseguridad.com.ar)  [rosarioseguridadok](#)  
  +54 9 341 6708000  [Rosario Seguridad](#)  
  +54 9 341 6799822  [Rosario Seguridad](#)

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>  
  +54 9 341 6591429  
  +54 9 341 4577532

**Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
 Hangzhou 310051, China  
 T +86-571-8807-5998  
[overseasbusiness@hikvision.com](mailto:overseasbusiness@hikvision.com)

**Hikvision USA**  
 T +1-909-895-0400  
[sales.usa@hikvision.com](mailto:sales.usa@hikvision.com)

**Hikvision Australia**  
 T +61-2-8599-4233  
[salesau@hikvision.com](mailto:salesau@hikvision.com)

**Hikvision India**  
 T +91-22-28469900  
[sales@pramahikvision.com](mailto:sales@pramahikvision.com)

**Hikvision Canada**  
 T +1-866-200-6690  
[sales.canada@hikvision.com](mailto:sales.canada@hikvision.com)

**Hikvision Thailand**  
 T +662-275-9949  
[sales.thailand@hikvision.com](mailto:sales.thailand@hikvision.com)

**Hikvision Europe**  
 T +31-23-5542770  
[sales.eu@hikvision.com](mailto:sales.eu@hikvision.com)

**Hikvision Italy**  
 T +39-0438-6902  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

**Hikvision Brazil**  
 T +55 11 3318-0050  
[Latam.support@hikvision.com](mailto:Latam.support@hikvision.com)

**Hikvision Turkey**  
 T +90 (216)521 7070- 7074  
[sales.tr@hikvision.com](mailto:sales.tr@hikvision.com)

**Hikvision Malaysia**  
 T +601-7652-2413  
[sales.my@hikvision.com](mailto:sales.my@hikvision.com)

**Hikvision UK & Ireland**  
 T +01628-902140  
[sales.uk@hikvision.com](mailto:sales.uk@hikvision.com)

**Hikvision South Africa**  
 Tel: +27 (10) 0351172  
[sale.africa@hikvision.com](mailto:sale.africa@hikvision.com)

**Hikvision France**  
 T +33(0)1-85-330-450  
[info.fr@hikvision.com](mailto:info.fr@hikvision.com)

**Hikvision Kazakhstan**  
 T +7-727-9730667  
[nikia.panfilov@hikvision.ru](mailto:nikia.panfilov@hikvision.ru)

**Hikvision Vietnam**  
 T +84-974270888  
[sales.vt@hikvision.com](mailto:sales.vt@hikvision.com)

**Hikvision UAE**  
 T +971-4-4432090  
[salesme@hikvision.com](mailto:salesme@hikvision.com)

**Hikvision Singapore**  
 T +65-6684-4718  
[sg@hikvision.com](mailto:sg@hikvision.com)

**Hikvision Spain**  
 T +34-91-737-16-55  
[info.es@hikvision.com](mailto:info.es@hikvision.com)

**Hikvision Tashkent**  
 T +99-87-1238-9438  
[uzb@hikvision.ru](mailto:uzb@hikvision.ru)

**Hikvision Hong Kong**  
 T +852-2151-1761  
[info.hk@hikvision.com](mailto:info.hk@hikvision.com)

**Hikvision Russia**  
 T +7-495-669-67-99  
[saleru@hikvision.com](mailto:saleru@hikvision.com)

**Hikvision Korea**  
 T +82-(0)31-731-8817  
[sales.korea@hikvision.com](mailto:sales.korea@hikvision.com)

**Hikvision Poland**  
 T +48-22-460-01-50  
[info.pl@hikvision.com](mailto:info.pl@hikvision.com)

**Hikvision Indonesia**  
 T +62-21-2933759  
[Sales.Indonesia@hikvision.com](mailto:Sales.Indonesia@hikvision.com)

**Hikvision Colombia**  
[sales.colombia@hikvision.com](mailto:sales.colombia@hikvision.com)