

Botón de función	1, para la inicialización
Configuración de escenario	por alarma, por operación, por fallo, programada, manual
Entrada de alarma	1, para manipulación, N/A/N/C
Salida de relé	1, a N/A/C (0 a más, a 36 VCC)
Protección de tensión	compatible, se desconecta a tensiones >65 V y <36,5 V
Método de RF	Comunicación bidireccional
Frecuencia de RF	433 MHz
Distancia de RF	800 m
Fuente de alimentación	6 V 72 x VCC
Estado del led	3, verde (verde) (verde/rojo), encendido (verde), estado de relé (azul)
Temperatura de funcionamiento	De -10°C a +55°C
Humedad de funcionamiento	10% a 90%
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones	38 x 25 x 18 mm
Peso	26,5 g
Método de instalación	Montaje en la pared

⚡ Indic acircuitos bajo tensión (peligro de electrocución) y que a instalación de cableado externo conectado a los terminales debe estar a cargo de una persona cualificada.