

Cómo configurar la función de conteo de personas para DVR

Fondo

El conteo de personas se utiliza para calcular la cantidad de personas que ingresaron o dejaron un área determinada configurada y crear informes diarios / semanales / mensuales / anuales para su análisis.

Cómo configurar la función de conteo de personas:

Steps:

1. Ingrese a la interfaz de Configuración de conteo: Configuración-> Conteo de personas;
2. Marque la casilla de verificación EnablePeopleCounting & Camera Calibration para habilitar la

Configuration → People Counting → Enable People Counting, Camera Calibration and OSD Overlay.

- Draw a Detection Line to define a valid range;
- Choose a direction arrow on Detection line;
- The distance from left end of Detection Line to the Width Line equals one people shoulder's width. Move the Width Line to get precise calibration.
- Up to 16 Reference Lines indicate referential widths based on historical people flow statistics.

* The Reference Lines cannot give a precise width reference if no record has been found. Therefore, it is strongly recommended to take some walking in/out trial for having an accurate width setting.

* The arrow's direction equals people entering direction, the contrary equals people leaving direction.

Draw Line **Change Direction** **Delete** **Reset Counter**

3. Configure la línea de detección;

Se puede establecer una línea naranja, nombrada como línea de detección en el video en vivo, y el objeto que ingrese o salga de la línea será detectado y contado.

- 1) Haga clic para dibujar una línea de detección y aparecerá una línea de detección naranja.

aparecen en la imagen.

Nota:

- La línea de detección debe trazarse en la posición justo debajo de la cámara, y debe cubrir toda la entrada / salida.
 - Dibuje la línea de detección en la posición en la que no haya mucha gente.
- 2) Haga clic y arrastre la línea de detección para ajustar su posición;
 - 3) Haga clic y arrastre los dos puntos finales de la línea de detección para ajustar su longitud "
 - 4) Haga clic en Eliminar para eliminar la línea de detección;
 - 5) Haga clic en Cambiar dirección para cambiar la dirección;
 5. Haga clic en el botón Restablecer contador y el número de personas que ingresaron y salieron se borrará a cero;
 8. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Cómo comprobar el rendimiento del conteo de personas:

Steps:

1. Vaya a Menú > Búsqueda VCA > Recuento de personas;
 2. Seleccione la cámara para el conteo de personas;
 3. Seleccione el tipo de informe a Informe diario, Informe semanal, Informe mensual o Anual
- Informe;
- 4 Configure la hora de las estadísticas;
 5. Haga clic en el botón Recuento para comenzar a contar las estadísticas de personas;



6. Puede hacer clic en el botón Exportar para exportar el informe de estadísticas en formato Excel.

Primera elección para profesionales de la seguridad

HIKVISION Technical Support