

DS-PM1-I8O2-H Expansor cableado de 8 zonas RS485



DS-PM1-I8O2-H es un expansor de zona cableado para el panel AX Hybrid Pro, que tiene 8 zonas integradas y 2 salidas de colector integradas. Este expansor de zona se comunica con el panel de control a través de RS-485 de alta velocidad y la distancia máxima entre el expansor de zona y el panel de control puede ser de 900 m. Además, DS-PM1-I8O2-H tiene otra salida RS-485 de alta velocidad para conectar en cascada el siguiente expansor de zona y la distancia del cable puede ser de otros 900 m. De esta manera, el expansor de entrada cableado es adecuado para aplicaciones pequeñas y medianas, como villas, tiendas, oficinas, hoteles, etc.

- 8 zonas cableadas on board
- 2 salidas de colector integradas
- 1 salida de alimentación para detectores cableados
- 2 RS-485 de alta velocidad, admite expansor de entrada por cable modo cascada

▪ Especificaciones

Funciones de hardware	
Entrada de alarma	8
IO Output	2 (salidas de colector, utilizadas como señal de control del módulo de relé)
Bus	2 × RS485 (alta velocidad), 1 entrada para conexión del panel de control y 1 salida para conexión en cascada del expansor
A prueba de manipulaciones	Soporte (delantero y trasero)
Características eléctricas	
Fuente de alimentación	9-15VDC
Consumo de energía	Maximum current 119mA@12VDC; Corriente de reposo 45mA@12VDC ;
Tensión de salida	9-15VDC (Same voltage as power supply)
Corriente de salida	Maximum 500mA
General	
Temperatura operacion	-10°C to 40°C
Humedad Operacion	10% to 90%
Material carcasa	Plastico
Dimensiones(WxHxD)	110mm*155mm*31mm
Peso	252.5g

▪ Modelo disponible

DS-PM1-I802-H(海外标配)(样机),



Distributed by

www.rosarioseguridad.com.ar

Grupo Instaladores

 ventas@rosarioseguridad.com.ar [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok) <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/> [+54 9 341 6708000](https://wa.me/5493416708000) [Rosario Seguridad](https://www.youtube.com/RosarioSeguridad) [+54 9 341 6591429](https://wa.me/5493416591429) [+54 9 341 6799822](https://wa.me/5493416799822) [Rosario Seguridad](https://www.facebook.com/RosarioSeguridad) [+54 9 341 4577532](https://wa.me/5493414577532)

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®**Headquarters**No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com**Hikvision USA**
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com**Hikvision Europe**
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com**Hikvision UK & Ireland**
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com**Hikvision UAE**
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com**Hikvision Russia**
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com**Hikvision Australia**
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com**Hikvision Italy**
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com**Hikvision South Africa**
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com**Hikvision Singapore**
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com**Hikvision Korea**
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com**Hikvision India**
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com**Hikvision Brazil**
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com**Hikvision France**
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com**Hikvision Spain**
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com**Hikvision Poland**
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com**Hikvision Canada**
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com**Hikvision Turkey**
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com**Hikvision Kazakhstan**
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru**Hikvision Tashkent**
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru**Hikvision Indonesia**
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com**Hikvision Thailand**
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com**Hikvision Malaysia**
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com**Hikvision Vietnam**
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com**Hikvision Hong Kong**
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com**Hikvision Colombia**
sales.colombia@hikvision.com