

DS-PEA3M-21H

Estación de alarma de pánico de poste

La estación de alarma de pánico de poste metálico de la serie DS-PEA3M está diseñada con una cámara HD de 2MP, una cámara IR de 2MP HD y dos puertos de red. Es compatible con el encendido/apagado programado del lámpara de alarma, audio bidireccional, vinculación con las cámaras para una video verificación. Ayuda a darse cuenta de alertas de manera rápida, para dar respuesta lo antes posible y proporcionar un servicio más eficiente de estabilidad social. Se aplica principalmente a los escenarios de escuela, plaza, atracción turística, hospital, puerta de supermercado, mercado, estación, estacionamiento, etc.



Características clave

Llamada de emergencia de un toque

- Imágenes de alta calidad con cámara integrada de 2MP.
- Seguridad en tiempo real mediante detección de sonido y voz.
- Integración con cámaras domo PTZ (No incluida).
- Ranura para tarjetas MicroSD / SDHC / SDXC de hasta 128GB.
- Micrófono omnidireccional incorporado, distancia de captación: 5 metros.
- Fácil de expandir el sistema, switch de 8 puertos incorporado
- Soporta sirena de 110 dB, el sonido se puede configurar por separado.
- Lámpara de alarma, luz roja y azul, la luz se puede configurar por separado.

Especificaciones

Características del software	
Red cableada	10 M/100 M Self-adaptive Ethernet port
Características del Hardware	
Casillero electrico	Cerradura de gabinete controlada electrónicamente/Cerradura de gabinete normal
A prueba de manipulaciones	alarma de manipulación
Interface de Red	1RJ45,10 M/100 M/1000 M auto adaptativo
Interface de audio	Micrófono omnidireccional integrado de 1 canal, distancia de captación: 5 mInterfaz de audio de 1 canal y 3,5 mm para entrada de audio externa
PSTN	1
Bus	RS-485 1, Half-duplex
SD card	Standard Micro SD card Slot, Supports Micro SD/SDHC/SDXC Card, Max. 128G
Altoparlante	110 dB, el sonido se puede configurar por separado
Video	
Cuadros por segundo	25fps
Compresión de video	H.264/H.265
ángulo de vision	Horizontal: 128° Vertical: 75° Diagonal: 147°
Modo de cambio de día/noche	Filtro de corte de IRC
Características electricas	
Powersupply	110-240V AC
Temperatura de operacion	-40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)
El consumo de energía	≤ 70 W
Humedad de funcionamiento	10% to 90%
General	
Dimensiones(WxHxD)	sin soporte: 450 mm × 500 mm × 2205 mm (17.72" × 19.69" × 86.81")With con soporte: 450 mm × 500 mm × 4500 mm (17.72" × 19.69" × 177.17")
Metodo de instalacion	Montaje en suelo
Audio	
Entrada Audio	Micrófono omnidireccional integrado de 1 canal, distancia de captación: 5 m Interfaz de audio de 1 canal y 3,5 mm para entrada de audio externa
Salida Audio	Altavoz incorporado de 1 canal y 30 WInterfaz de audio de 3,5 mm de 1 canal para salida de audio externa
Intercom	Micrófono omnidireccional integrado de 1 canal, distancia de captación: 5 m
Codific. de compresión de audio	16Kbps,64Kbps (G.711alaw, G.711ulaw)
Gestión de dispositivos	
entrada de alarma	2
Camara	2 MP HD IR Camera
Salida Alarm	2
Salida de sirena	110 dB, el sonido se puede configurar por separado
Luces	1 Lámpara de alarma roja y azul, luz que se puede configurar por separado
Método de informe	
Protocolo	TCP / IP, RTSP, HIK-SIP,ONVIF

Modelo disponible

DS-PEA3M-21H

Distributed by



ventas@rosarioseguridad.com.ar



rosarioseguridadok



Grupo Instaladores

<https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>

+54 9 341 6708000



Rosario Seguridad



+54 9 341 6591429



+54 9 341 6799822



Rosario Seguridad



+54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com