

DS-PEA2-21

Estación de alarma de pánico

La estación de alarma de pánico de caja de la serie DS-PEA2 está diseñada con una cámara HD de 2MP y dos puertos de red.

Admite el encendido/apagado programado de la lámpara de alarma, audio bidireccional. Ayuda a efectuar la ayuda de alarma en caso de pánico y proporciona un servicio más eficiente para construir la estabilidad social. Se aplica principalmente a escuelas, plazas, atracciones turísticas, hospitales, puertas de supermercados, mercados, estaciones, estacionamientos, etc..



Características clave

- Llamada de emergencia de un toque
- Imágenes de alta calidad con cámara integrada de 2MP.
- Seguridad en tiempo real mediante detección de sonido y voz.
- Admite la transmisión
- Admite doble puerto de red
- Ranura para tarjetas MicroSD / SDHC / SDXC de hasta 128GB.
- Soporta sirena de 110 dB, el sonido se puede configurar por separado.

▪ Especificaciones

Funciones de software	
Red cableada	10 M/100 M Self-adaptive Ethernet port
Funciones de hardware	
Tamper-Proof	tamper alarm
Interface de Red	1RJ45,10 M/100 M/1000 M self adaptive
Interface de audio	1-ch Built-in Omnidirectional Microphone, Pickup Distance: 5 m 1-ch 3.5 mm Audio Interface for External Audio Input
PSTN	1
Bus	RS-485 1, Half-duplex
SD card	Standard Micro SD card Slot, Supports Micro SD/SDHC/SDXC Card, Max. 128G
Video	
Cuadros por seg	25fps
Angulo de vision	Horizontal: 128° Vertical: 75° Diagonal: 147°
Modo dia/noche	IR Cut Filter
Características electricas	
Temperatura de trabajo	-40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)
Alimentacion	110-220V AC
Consumo	≤ 24 W
Humedad de trabajo	10% to 90%
General	
Dimensiones(WxHxD)	sin soporte: 450 mm × 500 mm × 2205 mm (17.72" × 19.69" × 86.81") con soporte: 450 mm × 500 mm × 4500 mm (17.72" × 19.69" × 177.17")
Metodo de instalacion	Aro de sujeción y montaje en pared
Audio	
Entrada Audio	1-ch Built-in Omnidirectional Microphone, Pickup Distance: 5 m 1-ch 3.5 mm Audio Interface for External Audio Input
Salida Audio	1-ch 30 W Build-in Loudspeaker 1-ch 3.5 mm Audio Interface for External Audio Output
Intercom	1-ch Built-in Omnidirectional Microphone, Pickup Distance: 5 m
Audio compression code rate	16Kbps,64Kbps
Gestión de dispositivos	
Camara	2 MP HD IR Camera
Entrada de alarma	2
Salida de alarma	2
Salida de sirena	1, el sonido se puede configurar por separado
Lampara	1, la luz se puede configurar por separado
método de informe	
Protocolo	TCP/IP, RTSP, HIK-SIP, ONVIF

▪ Modelo disponible

DS-PEA2-21

Distributed by

 ventas@rosarioseguridad.com.ar
 [rosarioseguridadok](#)
 +54 9 341 6708000
  Rosario Seguridad
 +54 9 341 6799822
  Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
 +54 9 341 6591429
 +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com