

DS-PS1-I-WB

Sirena interna inalámbrica

Sirena interna inalámbrica, compatible con comunicación inalámbrica de 433 MHz, protocolo inalámbrico Tri-X, múltiples métodos de registro, comunicación inalámbrica bidireccional, múltiples sonidos de alarma e indicación de luz estroboscópica, se utiliza para alertas de alarma instantáneas.



Características clave

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 433MHz
- Indicador LED y sonido de aviso de armado/desarmado configurables
- 3 años de vida útil de la batería (se activa cada dos semanas y alerta 90 s para cada activación)
- Cifrado AES-128
- Panel frontal y posterior a prueba de manipulaciones
- 3 tipos de sonidos de alarma: alarma de incendio, alarma de pánico y alarma de intrusión
- Zumbador Decibelio: 90 a 110 dB
- Totalmente configurable a distancia a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable

Modelo disponible

- DS-PS1-I-WB (433MHz)



Modelo		DS-PS1-I-WB
RF	Frecuencia	433 MHz
	Modulacion	2GFSK
	Metodo	Two-way communication
	RF encryption	AES-128
	RF distancia	900m (open area)
Electrical & battery	Alimentación	Battery
	Consumo	Static consumption: 30 to 40uA
	Vida util bateria	3 CR123A, 3 años en estado laboral(se activa cada dos semanas y alerta 90 s por cada activación)
Interface and component	Power switch	Supported
	Tamper switch	Supported, Front and rear tamper-proof
	Indicator	Indicator: Red/Green/Amber Strobe light: Red/Blue
	Buzzer	Decibel: 90 to 110 dB
General	Operation temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
	Operation humidity	10% to 90% (no condensing)
	Color	White
	Material	PC+ABS
	Dimension (W × H × D)	88× 88 × 32 mm (3.46" ×3.46" × 1.26")
	Weight	169.5 g (6.0 oz)
	Installation	Wall mounting
Approvals	FCC	Supported
	CE/CB	Supported
	RCM	Supported
	Rohs/Reach/WEEE	Supported

Distributed by

✉ ventas@rosarioseguridad.com.ar  [rosarioseguridadok](https://www.instagram.com/rosarioseguridadok)
  +54 9 341 6708000  Rosario Seguridad
  +54 9 341 6799822  Rosario Seguridad

Grupo Instaladores

 <https://www.facebook.com/groups/591852618012744/>
  +54 9 341 6591429
  +54 9 341 4577532

Avenida Presidente Perón 3998 - Rosario - Santa Fe - Argentina

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com